

REGULADOR DE VOLTAJE PC8 1000VA/320W

El regulador PC8 es un regulador de voltaje monofásico diseñado especialmente para proteger equipos electrónicos y electrodomésticos de oficina y hogar.

Aplicaciones

- *Computadores y periféricos
- *Sistemas de audio y video
- *Impresoras (no láser), escáneres y faxes
- *Electrodomésticos pequeños, CCTV y otros equipos sensibles.

Características

- *8 salidas (4 protegidas + 4 Bypass).
- *Diseño de instalación en pared o escritorio.
- *Protección RJ45.
- *Protección de corto circuito a la entrada por sobrecarga.
- *Regula automáticamente alto y bajo voltaje.
- *Indicadores visuales.
- *Protección por sobre temperatura.



Especificaciones Técnicas

Modelo	PC8
Capacidad	1000VA/320W
Entrada	
Voltaje nominal entrada	120VAC
Rango voltaje entrada	95~150VAC
Red	Monofásica
Frecuencia	60Hz (auto sensado)
Salida	
Voltaje nominal salida	120VAC
Rango voltaje	±10%
Frecuencia	PCB llama retardante
Número tomas	4 tomas reguladas + 4 tomas Bypass
Protección	
Protección sobretensiones	110 J
Sobrecarga	Interruptor de reinicio manual
Sobre corriente	Interruptor de reinicio manual
Corto circuito	Interruptor de reinicio manual
Físico/ambiental	
Dimensiones (D*W*H) (mm)	80*95*250
Peso neto (kg)	1.4

*Debido a actualizaciones del producto, las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso.