

PROTECTOR DE VOLTAJE NETPRO 120V

Referencia: V388-120V

Protector de voltaje con protección contra sobre voltaje, bajo voltaje y apagones para el hogar. Ideal para proteger electrodomésticos y equipos de altos/bajos de voltaje en la red eléctrica.

Aplicaciones

Aires acondicionados
Refrigeración
Hornos eléctricos



Características del producto

Protección contra sobretensión y subtensión: cuando el voltaje excede los límites establecidos, el suministro eléctrico se corta automáticamente para evitar daños a los electrodomésticos causados por sobretensión o subtensión.
Protege contra Armónicos y transitorios y picos de voltaje.

Especificaciones Técnicas

Modelo	NETPRO 120V
Voltaje	120VAC
Variación voltaje operación	±40%
Frecuencia	50/60Hz
Protección bajo voltaje	90V
Protección sobre voltaje	140V
Potencia máxima/ corriente	1200W/10A (carga resistiva), 720W/6A (carga inductiva)
Tiempo temporización	30 Segundos
Protección	140J
Temperatura de operación	140V
Humedad relativa	-10°C ~ 55°C
Medidas	115*80*56 mm
Material	PCB llama retardante

Componentes



1. Indicadores LED
2. Entradas
3. Entrada USB
4. Entrada USB Tipo C

Advertencias

- La potencia total de los equipos eléctricos conectados no debe exceder la potencia nominal.
- No utilices este producto en ambientes húmedos o sin ventilación.
- Las personas no capacitadas no deben abrir, modificar, reparar ni dar mantenimiento a este producto.
- Un mal contacto en la parte frontal o en el enchufe puede representar un peligro.
- Está prohibido quemar el producto; manténlo alejado de fuentes de calor o fuego.

*Debido a actualizaciones del producto, las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso.